

Integration DEFA Ladestation

- [Integration DEFA AC Ladestation ins Eponet Portal](#)

Integration DEFA AC Ladestation ins Eponet Portal

Diese Anleitung ist der Schritt 3 für die Aufschaltung einer DEFA Ladestation ins Eponet Portal.

Schritt 1 finden Sie unter diesem Link: [Grundanleitung Integration Ladestationen](#)

DEFA-Power-charging-Done_transparent_0002_1000x1000-758

Getestet mit der Softwareversion 4.3.8

Ladestation via Power Setup APP vorbereiten

Öffnen Sie die Power Setup App von DEFA und verbinden Sie sich per Bluetooth mit der Ladestation.

IMG_2425.jpeg

Sie sollten nun diese Ansicht sehen.

IMG_2426.jpeg

Scrollen Sie weiter runter und klicken Sie bei "Charger Settings" auf Edit.

IMG_2427.jpeg

Stellen Sie nun alles ein wie abgebildet.

IMG_2431.jpeg

IMG_2432.jpeg

Bestätigen Sie diese und scrollen weiter hinunter und klicken auf "New Handover".

IMG_2433.jpeg

Geben Sie hier nun den Namen des Laders ein und wählen Sie als Backend "Eponet" aus. Klicken Sie anschliessend auf "Hand Over".

IMG_2434.jpeg

Nun können Sie ganz nach unten scrollen und "Complete Setup" anwählen.

IMG_2435.jpeg

Ab diesem Moment ist die Ladestation mit Eponet verbunden und sollte auf dem Eponet Portal online kommen.

Um eine Ladung per RFID-Karte starten zu können muss dies erst aktiviert werden. Folgen Sie dazu den kommenden Schritten.

Folgen Sie den Pfeilen 1 und 2. Wählen Sie dann die entsprechende Ladestation aus und klicken Sie beim Pfeil 3.

Bei Pfeil 4 können Sie nun nach "authCtrlr" suchen.

Bildschirmfoto 2025-11-19 um 10.29.55.png

Nun finden Sie eine kleine Liste an Einstellmöglichkeiten.

Wählen Sie den unten stehenden Eintrag aus.

Klicken Sie beim Pfeil 1 auf bearbeiten und ändern Sie den Wert von false auf true.

Bildschirmfoto 2025-11-19 um 10.29.35.png

Klicken Sie dann auf speichern.

Damit kann nun eine RFID-Karte verwendet werden.

Checkliste:

- Authentifizierung erforderlich > **muss aktiviert sein**
- Deaktivieren Sie die Autorisierung, wenn die Ladestationen offline sind > **darf nicht aktiviert sein**
- Ist die Ladestation Online auf dem Eponet Portal?

Wichtige Information bevor Sie mit dem Schritt 4 weiterfahren:

Die DEFA AC Ladestation kommuniziert ausschliesslich mit OCPP 2.0.1 - beim Umschalten auf dem Eponet Portal muss dies zwingend ausgewählt werden!

Bildschirmfoto 2025-11-19 um 09.09.52.jpg

Fahren Sie nun wieder mit dem Schritt 4 weiter.