


Integration Phoenix CHARX duo AC Ladestation ins Eponet Portal

Diese Anleitung ist der Schritt 3 für die Aufschaltung einer AC Ladestation mit CHARX ins Eponet Portal.

Schritt 1 finden Sie unter diesem Link: [Grundanleitung Integration Ladestationen](#)



Software Versionen Phoenix CHARX
Es ist mindestens der Softwarestand 1.5.1 nötig,
um die Lastregelung über OCPP zu gewährleisten.

Zur Verbindung mit der Ladestation muss die IP Adresse bekannt sein.

Anschliessend kann folgendes in die Adresszeile Ihres Browsers eingegeben werden:

https://IPAdresse

Bildschirmfoto 2025-04-01 um 16.51.38.png Die Anmeldung erfolgt dann über die Weboberfläche mittels der Zugangsdaten:

Benutzername - **manufacturer**

Passwort - **manufacturer**

Anschliessend sollte das Dashboard wie folgt ersichtlich sein

Bildschirmfoto 2024-11-29 um 09.15.jpeg

Anschliessend muss die Ladestation wie folgt eingestellt werden

Bildschirmfoto 2024-11-29 um 09.16.jpeg

Bei der Backend URL sind die letzten drei Ziffern welche oben mit "046" benannt sind durch die Seriennummer der Ladestation zu ersetzen. Die Seriennummer ist unter dem Punkt "Chargestation

Serial Number" ersichtlich.

wss://ocpp.eponet.io/1.6J/19vg/Seriennummer

Bildschirmfoto 2024-11-29 um 09.17.jpeg

Bildschirmfoto 2024-11-29 um 09.18.jpeg

Checkliste:

- Software kontrolliert / neuester Stand?
- Internet konfiguriert / online?
- OCPP Server: Eponet Link ausgewählt und Ladestation Online auf dem Eponet Portal?

Fahren Sie nun wieder mit dem Schritt 4 weiter.

Version #8

Erstellt: 1 April 2025 16:38:40 von Lukas Haarmann

Zuletzt aktualisiert: 10 September 2025 09:32:32 von David Brouwer