

Integrazione EV Buddy

- Integrazione della stazione di ricarica intelligente EV Buddy Pro nel portale Eponet

Integrazione della stazione di ricarica intelligente EV Buddy Pro nel portale Eponet

Queste istruzioni costituiscono il passaggio 3 per l'attivazione di una stazione di ricarica Autel AC nel portale Eponet.

La fase 1 è disponibile al seguente link: [Istruzioni di base per l'integrazione delle stazioni di ricarica](#)

IMG_1685 2.jpeg

Versioni software EV Buddy Pro smart
È necessaria almeno la versione software 2.3.0.

Non è installato alcun lettore RFID, il che rende impossibile l'attivazione della ricarica con una carta RFID direttamente sulla stazione di ricarica.

La stazione di ricarica deve essere collegata all'alimentazione elettrica e il pulsante rosso sull'EV Buddy deve essere premuto per almeno 0,5 secondi entro 5 secondi.

In questo modo viene generata una rete Wi-Fi propria della stazione di ricarica, alla quale è necessario connettersi per la configurazione.

IMG_1679.png

La password Wi-Fi si trova sul biglietto bianco allegato alla stazione di ricarica (vedi immagine sotto).

IMG_1682 2.jpeg

Una volta stabilita la connessione con il Wi-Fi della stazione di ricarica, si apre una pagina di impostazioni in cui è possibile effettuare le configurazioni necessarie.

Per prima cosa è possibile selezionare e connettersi al Wi-Fi locale.

È necessario utilizzare una rete Wi-Fi a 2,4 GHz. La connessione non funziona con una rete a 5 GHz.

IMG_1680.jpeg

Successivamente, cliccando sulla scheda "OCPP settings" è possibile configurare la connessione con Eponet.

IMG_1684 2.jpeg

Se tutto è impostato come nell'immagine sopra e la stazione di ricarica è registrata sul portale Eponet, questa verrà visualizzata come "Online".

Il numero di serie per il portale Eponet può essere copiato dalla scheda bianca allegata e non deve essere scritto dietro il link OCPP.

wss://ocpp.eponet.io/1.6J/65FB/

Lista di controllo:

- Software controllato / aggiornato all'ultima versione?
- Internet configurato / online?
- Server OCPP: collegamento OCPP selezionato e stazione di ricarica online sul portale Eponet?

Ora prosegui con il passaggio 4.